



# Boîtier de Commande Manuelle à membrane déformable

Conforme à la norme NFS61-961



SYSTEME DE SECURITE  
INCENDIE

[www.marques-nf.com](http://www.marques-nf.com)

Le BCM doit être utilisé uniquement avec le Détecteur Autonome Déclencheur. Il s'appuie sur la norme EN 54-11 et comporte une étiquette indiquant le type de fonction supplémentaire.

Il a été conçu pour permettre à l'utilisateur de :

- Mieux visualiser l'état d'alarme de l'appareil
- L'actionner et le réarmer autant de fois que nécessaire grâce à sa membrane auto déformante qui évite le changement de la vitre.

Pour déclencher l'appareil il suffit d'appuyer au centre de la zone de manœuvre, alors un changement d'aspect de la zone d'information signal l'état d'alarme. Pour le réarmer il faut introduire une clef dans les trous prévus à cet effet en dessous de l'appareil, une simple pression verticale sur la clef remet le déclencheur en état de veille.



BCM  
DESENFUMAGE

BCM  
COMPARTIMENTAGE

La conception originale de nos déclencheurs permet à l'utilisateur de visualiser clairement son fonctionnement. Son étude approfondie permet une installation rapide et précise. De plus sa solidité ainsi que son principe mécanique font de ce déclencheur manuel l'un des plus fiables du marché. La fenêtre de changement d'état en dehors de la zone de manœuvre est un système breveté (2 fenêtres).

## Caractéristiques :

Dimension : 87x87x53 mm  
Poids : 145g, IP: 40  
Contact NO/NF libre de potentiel  
Pouvoir de coupure : 250V - 3A  
Résistance 1 K Ohm 1/2 W  
Tension de fonctionnement : de 0 à 24Vcc  
Une paire de câble (1.5mm<sup>2</sup> max.) sans écran.  
Protection contre les chocs électriques : Classe II  
Fonctionnement : de -10°C à +55°C  
HR fonctionnement : <95 % sans condensation  
Stockage : de -10°C à +40°C  
HR de stockage : <95%



SYSTEME DE SECURITE  
INCENDIE

[www.marques-nf.com](http://www.marques-nf.com)

Fabricant : NEUTRONIC  
Adresse : 34 rue Valengélier - 77500 CHELLES  
Modèle du produit : BCM 4710R1  
type A  
Installation à l'intérieur des bâtiments  
Référenciel normatif : NFS61-961  
N° droit d'usage NF : BCM 004 A  
Données techniques : NOT-0015D

## LISTES DE MATERIELS ASSOCIES :

DAD : DAD S4 T1 / DAD S4 T2 (NEUTRONIC)  
DAD 3000 S / DAD 3000 (AVISS)