



# BRAT1


Boitier de report d'alarme technique

NOT - 0032 V01


Nom du fabricant : NEUTRONIC Poids(avec emballage) : 50g  
 Adresse: ZAC de la Tuilerie Fonctionnement : de -10°C à +55°C  
 34 Rue de Valengelier, 77500 CHELLES Protections : IP40 - Ik07  
 HR fonctionnement : <95 %  
 Le BRAT1 permet le renvoi à distance de l'information issue d'une alarme technique par un voyant rouge et le fonctionnement d'un buzzer. Alimentation : 5-30Vcc  
 Consommation: 7.5-85mA  
 L'acquittement se fait par le bouton poussoir. Stockage : de -20°C à +70°C  
 Nature du câble pour 1Km: 1paire 6/10e  
 Nature du câble pour 2Km: 1paire 8/10e  
 Dimension (mm) : 70x45x30 ABS blanc

Principe de raccordement :

BORNIER + SERIEGRAPHIE  
 ALARME TECHNIQUE



Possibilité de relier 10 BRAT1/Sortie.



MATIERE : Papier 80g TAILLE : 82X82 recto		 SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0032	REVISION : 1
NOM	SIGNATURE			DATE	TITRE : <b>NOTICE</b>
DRAWN	S.A		17/02/2017	DOSSIER : <b>BRAT1</b>	
CHK'D	C.D		17/02/2017		
APPV'D	C.D		17/02/2017		
				FEUILLE : A4	
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1